

## AV - COFDM modulátor AVT 1

COFDM modulátor převádí Audio / Video signál v pásmu 47 - 862 MHz.

Signál z videokamery nebo DVD přehrávače je možné jednoduše konvertovat na digitální signál a dále distribuovat v rozvodech DVB-T.

- funkce LCN
- volitelné audio / video PID
- editovatelný název kanálu
- 16 a 64 QAM
- jednoduché nastavování



Typ	AVT 1
Objednací číslo	5741620
<b>Vstup</b>	
Video vstup	PAL / NTSC
Audio vstup	stereo
<b>Modulace</b>	COFDM
Počet nosných	2K
Ochranný interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Kódový poměr	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
QAM	16 QAM, 64 QAM
<b>Výstup</b>	
Frekvenční rozsah	47–862 MHz
Výstupní úroveň	85 dB $\mu$ V
Šířka pásma	7–8 Mhz
Nastavování úrovně	15 dB
MER	typ. 30 dB
Napájení	100–240 VAC
Spotřeba	7,5 VDC / 1,2 A
Provozní teplota	0–45 °C