



INKAT s.r.o.  
 Vyžlovská 3111 / 16  
 100 00 Praha 10  
 tel.: 274 773 917  
 fax.: 274 816 437  
 E-mail: inkat@inkat.cz

## VALUE LINE distribuční zesilovač s Rotary switchem

### VX 26L



Masivní pouzdro  
 Vestavěný zesilovač zpětného kanálu a diplexní filtr  
 Volitelný pasivní zpětný kanál (jumperem)  
 Veškerá nastavení prováděná rotačním přepínačem  
 bez přerušení signálu  
 Vložitelný výstupní rozbočovač

#### Dopředný směr

Frekvenční rozsah		85 – 1002 MHz
Zisk jeden výstup		32 dB
Výstupní úroveň CENELEC 42	rovný	111 dB $\mu$ V
	6 dB náklon	114 dB $\mu$ V
CTB, CSO		$\geq$ 60 dB
Šumové číslo	do 600 MHz	$\leq$ 6 dB
	do 862 MHz	$\leq$ 8 dB
Útlum	rotační přepínač 16 kroků po 1 dB	0 –15 dB
Náklon	rotační přepínač 16 kroků po 1.5 dB	0 – 22.5 dB
Mezistupňový náklon	jumper	0 / 6 / 12 dB
Mezistupňový útlum	jumper	0 / 5 dB
Měřicí výstup		-20 dB

#### Zpětný směr

Frekvenční rozsah		5 – 65 MHz
Zisk	aktivní / pasivní	24 dB $\pm$ 0.5 dB / -4 dB
Šumové číslo		$\leq$ 6 dB
Výstupní úroveň	EN 50083-3, 2. a 3. řád	typ. 112 dB $\mu$ V
Útlum vstup / výstup	rotační přepínač 16 kroků po 1 dB	0 –15 dB
Mezistupňový útlum	jumper	0 / 5 dB
Mezistupňový náklon	jumper	0 / 3 / 6 / 9 dB
Napájení		180-265 VAC; 50 / 60 Hz
Spotřeba		typ. 18 W
Konektory		F
EMC		CE, Třída A